

НАСТРОЙКА РОУТЕРА NETGEAR (Вариант 1)

1. Подключите кабель от компьютера в один из LAN-портов роутера (обозначены цифрами), а затем подключите кабель, идущий из подъезда, в WAN-порт (либо Ethernet) роутера.
2. Зайдите на роутер через любой браузер на вашем ПК, указав необходимый адрес в адресной строке браузера (его адрес по умолчанию — <http://192.168.1.1/>).
3. В открывшемся окне введите логин/пароль от роутера (по умолчанию **admin/password**). Для настройки выберите в меню слева **Настройки** и далее **Основные настройки**:

- На вопрос "*Требуется ли при подключении к Интернету ввести имя пользователя и пароль?*" ответьте – **Да**;

- **Имя пользователя** – указываете логин из памятки абонента;

- **Пароль** - указываете пароль из памятки абонента;

- **Режим подключение** - **Всегда включено**;

- **IP-адрес компьютера и IP-адрес DNS сервера** следует **получать автоматически**;

- Сохраните настройки кнопкой «**Применить**»

NETGEAR SMARTWIZARD router manager

Мастер установки
Добавить WPS клиента
Настройка
Основные настройки
Настройки беспроводной сети
Гостевая сеть
USB накопитель
Основные настройки
Дополнительные настройки
Фильтрация содержимого
Журналы
Блокировка сайтов
Блокировка служб
Расписание
Электронная почта
Обслуживание
Состояние маршрутизатора
Подключенные устройства
Резервное копирование настроек
Установка пароля
Обновление маршрутизатора
Дополнительно
Настройки беспроводной сети

Основные настройки

Требуется ли при подключении к Интернету ввести имя пользователя и пароль?
 Да
 Нет

Тип подключения: PPPoE

Имя пользователя: Ваш логин по договору
Пароль: Ваш пароль по договору
Имя службы (если необходимо):
Режим подключения: Всегда включено
Время бездействия перед отключением (в минутах):

Мой IP-адрес: . . .
Маска подсети: . . .

IP-адрес Интернет-порта
 Получить автоматически от провайдера
 Использовать статический IP-адрес:

IP-адрес DNS-сервера (сервера доменных имен)
 Получить автоматически от провайдера
 Использовать следующие адреса DNS-серверов
Предпочитаемый DNS-сервер:
Альтернативный DNS-сервер:

MAC-адрес маршрутизатора
 Использовать адрес по умолчанию
 Использовать MAC-адрес компьютера
 Использовать этот MAC-адрес: 00:24:7E:E1:D5:66

Применить Отмена Проверка

4. Настраиваем Wi-Fi соединение. В боковом меню перейдите в **Настройки беспроводного соединения**. В открывшемся окошке вводите следующие настройки:

- «**SSID**» - название беспроводной сети, оно будет отображаться при поиске беспроводных сетей;
- Канал: Авто;
- Режим: до 54Мбит/с;
- Среди «**Параметров безопасности**» следует выбрать **WPA2-PSK[AES]**;
- Также укажите фразу-пароль, чтобы никто не мог подключиться к беспроводной сети без Вашего ведома. Пароль должен быть длиной от 8 до 63 цифр;
- Подтвердите настройки кнопкой «**Применить**»;

Параметры беспроводного соединения

Беспроводная сеть

Имя (SSID): NETGEAR

Регион: Россия

Канал: Авто

Режим: До 54 Мбит/с

Параметры безопасности

Нет

WEP

WPA-PSK [TKIP]

WPA2-PSK [AES]

WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]

Параметры безопасности (WPA2-PSK)

Фраза-пароль: 12345678 (от 8 до 63 символов или 64 шестнадцатеричных цифры)

Применить Отменить

Базовая настройка роутера завершена!