НАСТРОЙКА РОУТЕРА ХІАОМІ

- 1. Подключите кабель от компьютера в один из LAN-портов роутера (обозначены цифрами), а затем подключите кабель, идущий из подъезда, в WAN-порт (либо Ethernet) роутера.
- 2. Зайдите на роутер через любой браузер на вашем ПК, указав необходимый адрес в

адресной строке браузера (его адрес по умолчанию — <u>http://192.168.31.1/</u> либо

miwifi.com).

 В открывшемся окне нажимаем большую синюю кнопку посередине. (в английской версии кнопка будет называется «Agree».



4. Далее может выйти окно, где будет предложено выбрать один из двух режимов роутера. Либо Wi-Fi роутер, либо репитер. Выбираем верхний вариант, соответствующий выбору Wi-Fi роутера.



 В следующем окне необходимо будет ввести в верхнем поле название для вашей домашней беспроводной сети, а в нижнем поле пароль для подключения к вашей домашней беспроводной сети.

Xisomi 2EA1 Network name Password Tum on wall penetration mode Near Back PPPoE Windess repeater Wind repeater
Passward

6. Для дальнейшей настройку вам нужно нажать не кнопку «Next», а на кнопку внизу «PPPoE» и попадаем на окно, где вам необходимо ввести в верхнее поле логин от поставщика услуг, а в нижнее поле пароль от поставщика услуг.

	Next						
N							
		er Wired repeater					
□ □ □ MiWiFi Router × + ∨							×
← → ♡ ⋒ ○ miwifi.com/cgi-bin/luci	/stok=482139c48b9894595f25c37	a42b54d94/web/init/guide#privacy=1	□ ☆	垥	L	ß	
	Enter the username	e and password					
	provided by your l	nternet Service					
		•					
/	Dark Forme	L pareneed					
	Back Forgo	r password					

7. В заключительном окне вам необходимо в верхнем поле задать местоположение вашего роутера, а в нижнем задать пароль для входа на настройки роутера. После того, как введете данные нажмите кнопку Set up successfully. Роутер сохранит настройки и перезагрузится.

	Set admin password
Home	
	Admin password 👁

Базовая настройка роутера завершена!